



Maletín demo SEROV para bombillas LED

Práctico maletín de demostración de todo tipo de luminarias LED. Incluye todo lo necesario para probar diferentes tipos de bombillas LED



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------|-----------------|
| Alimentación | AC220V |
| Interior-exterior | Interior |
| Etiqueta energética | A++ |

Referencia

LD1035004

Dimensiones del producto

330x460x150mm

Dimensiones del packaging

33x46x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

- Práctico maletín de demostración de todo tipo de luminarias LED.
- Incluye todo lo necesario para probar diferentes tipos de bombillas LED.
- Incorpora todo tipo de conectores para las más variadas conexiones de entrada y salida.
- Incorpora conector rápido de cables para probar focos, downlight o cualquier otro producto con conexión directa a cable.
- Incluye el medidor de consumo Avidsen que permite mostrar de manera directa el consumo de corriente eléctrica y hacer comparaciones con la iluminación convencional.
- Fabricados en aluminio robusto que ofrece seguridad, estabilidad y apariencia profesional. La parte inferior está equipada con pies de goma para proteger la superficie donde se vaya apoyar el producto.

- El más completo sistema de demostración de iluminación LED en un completo maletín compacto de dimensiones: 395 x 350 x 130 mm

Conectores incorporados:

- 3x conectores E27
- 2x conectores GU10
- 1x conector rápido de cable AC220V
- 1x controlador de consumo eléctrico Avidsen con pantalla VCD
- 1x interruptor luminoso on/off

Accesorios incluidos en el maletín

- Adaptador para bombillas E40
- Adaptador para bombillas G24
- Adaptador para bombillas E14
- Adaptador para bombillas G9
- Cable de conexión a 220V
- Manual de usuario
- NO INCLUYE BOMBILLAS

¿Dónde usarlo?

El maletín demo puede utilizarlo en cualquier lugar, solo tiene que conectar fuertemente el cable incluido en la conexión del maletín y el otro extremo a una toma eléctrica de 200-230VAC.

Parámetros técnicos:

200-230VAC.

Rango de corriente máx: 16A

Rango de tensión: 200Vac-276VAC

Frecuencia 45Hz-65Hz

¿Cómo funciona?

Al conectar el maletín en un enchufe. Se enciende la pantalla del medidor de electricidad. Muestra el consumo acumulado en kWh, así como otros parámetros indicados en el manual del dispositivo que le ayudarán a controlar el consumo e identificar otras luminarias menos eficientes.

MUY IMPORTANTE

- El maletín demo está concebido para probar todo tipo de bombillas y luminarias LED

- **NO se deben conectar otras luminarias y bombillas que requieran de balastos** (tubos fluorescentes, bombillas G24 convencionales, etc.)

- La conexión de luminarias, bombillas o aparatos eléctricos que no cumplan las condiciones de funcionamiento requeridas, provocará un malfuncionamiento en el controlador de consumo ANULANDO LA GARANTIA del producto.

- La garantía no cubre daños causados por negligencia, golpes y accidentes.

- No conectar el maletín a otro medidor de energía.

- Si como consecuencia de un problema en la alimentación eléctrica, la alimentación del dispositivo no es la requerida: (200Vac-276Vac) o de frecuencia (45Hz-65Hz), los datos memorizados se borran y las funciones de memorización se desactivan hasta que las características de la alimentación vuelven a la normalidad.

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.