




## Maleta demo para bombillas LED ODESA

Práctico maleta de demostración de todo tipo de luminarias LED. Incluye todo lo necesario para transportar 19 tipos diferentes de bombillas LED: PAR, MR16, GU10, E27, etc. Para los casquillos G4 y GX5,3 hay una alimentación de 12V integrada.



### ESPECIFICACIONES

### DETALLES

Práctico maleta de demostración de todo tipo de luminarias LED.

Incluye todo lo necesario para mostrar diferentes bombillas y tubos LED: T8, PAR, MR16, GU10, G9, E27, etc. Para los casquillos G4 y GX5,3 incluye alimentación de 12V integrada.

Incorpora todo tipo de conectores para las más varias conexiones de entrada y salida.

Dos indicadores digitales de consumo que permite mostrar de manera directa el consumo de corriente eléctrica y hacer comparaciones con la iluminación convencional. Pantalla VCD para mostrar el consumo DC Pantalla LCD color de 2,4 pulgadas para mostrar todo tipo de información en tiempo real del consumo AV como:

- **Consumo de energía** de operación 1.5W 45 ~ 65Hz
- **Potencia** de medición 0 ~ 999.9W Resolución de poder 0.1W Precisión de medición 0,5% FS

- **Voltaje de entrada** de 275V ~ AC2V Voltaje 0.1V Precisión 0,5% FS
- **Entrada actual AC** 0 ~ 4A 0,001 A Exactitud de medición de corriente 0,5% FS
- **Factor de potencia** 0 ~ 1,000 0,001 Factor de potencia resolución 0,5% FS
- **Frecuencia** 10.0 ~ 99.9Hz 0.1Hz Frecuencia precisión de medición 0,5% FS
- **El consumo anual de electricidad** 0 ~ 99999.9 Kwh / año Precisión de medición 0,5%

Fabricados en aluminio robusto que ofrece seguridad, estabilidad y apariencia profesional. La parte inferior está equipada con pies de goma para proteger la superficie donde se vaya apoyar el producto.

Incluye ruedas y asa extensible para un cómodo transporte.

El más completo sistema de demostración de iluminación LED en una completa maleta de amplias dimensiones: 680 x 410 x 255 mm

### Conectores incorporados:

- 2x tubos LED T8 de cualquier longitud (incluye cables extensibles)
- 2x conectores rápido de cable AC220V
- 2X enchufe AC220V
- 2x conectores E27
- 2x conectores E14
- 2x conectores GU10
- 2x conectores MR16
- 2x conectores GU9
- 2x conectores G24
- 2x conectores B22
- 1x controlador de consumo AC con pantalla LCD color de 2,4 pulgadas.
- 1x controlador de consumo DC con pantalla VCD
- Todas las tomas incluyen interruptor.
- NO INCLUYE BOMBILLAS

**MUY IMPORTANTE** - El maletín demo está concebido para probar todo tipo de bombillas y luminarias LED

**NO se deben conectar otras luminarias y bombillas que requieran de balastros** (tubos fluorescentes, bombillas G24 convencionales, etc.)

- La conexión de luminarias, bombillas o aparatos eléctricos que no cumplan las condiciones de funcionamiento requeridas, provocará un malfuncionamiento en el controlador de consumo ANULANDO LA GARANTIA del producto.

- La garantía no cubre daños causados por negligencia, golpes y accidentes.

- No conectar el maletín a otro medidor de energía.



## Ficha técnica

Maleta demo para bombillas LED ODESA

LED BOX<sup>®</sup>

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.