

Decoder DMX512-RDM, Mono, 20A, 2.4Ghz RF

Decoder DMX512 con soporte RDM, 1Ch monocolor. Con display y selector de opciones, y múltiples sistemas de protección incorporados.

ESPECIFICACIONES

Alimentación	
Salida	**20A - DC12V - 240W / DC24V - 480W**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP20**
Controlado por:	**,APP,WIFI**
Sistemas de control	**DMX**

Referencia
LD1051558

Dimensiones del producto
49x130x27mm

Dimensiones del packaging
5,1x13,2x3,2cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Decoder DMX512 con soporte RDM, 1Ch monocolor. Con display y selector de opciones. y múltiples sistemas de protección incorporados.

Características:

- Señal de salida DMX512, cumple el protocolo estándar DMX512 y soporte RDM. Cumple con DMX12, DMX512(1990), DMX512-A, RDM V1,0 (E1.20-2006 ESTA standar)

- Posibilidad de ampliar la instalación añadiendo múltiples decoder DMX512

- Display digital, puedes establecer la dirección inicial del dispositivo DMX mediante los botones incorporados al decoder.

- Salida 2000hz / 500hz. La frecuencia PWM es opcional.

- La curva de atenuación lineal / logaritmo es opcional.


- Función de protección anti-reverse

- Protección contra cortocircuitos y sobretensiones con función de recuperación.

- Función de protección de auto-test cuando se enciende.


- Alimentación DC12/24V

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación


Connection diagram



Attention:

1. If the decoder is over 32pcs, or using the super long signal cable, you need DMX signal amplifier. Amplify signal cannot be over 5 times.
2. If there is overshoot effect due to the long signal cable or low quality circuit, please connect 0.25W 90-120 terminal resistance at the end of each DMX sigbal cable.

GALERIA


MiBOXER
Mi·Light
Subordinate New Brand
1-Channel DMX512 & RDM Decoder
Model No.: D1-CX
Input Voltage: DC12~24V
Output: 20A/Channel
Total Output Max: 20A
Working Temp.: -20~60°C
Short circuit protection
Overcurrent protection
6-7mm wire preparation
1.5-2.5²
DMX IN / OUT
D+
D-
GND
D+
D-
GND
OUTPUT
CH1
V+
INPUT
V+
V-
DMX
RDM
Long press "M" key 2s to unlock
www.futlight.com
Made in China




D1-CX
1-Channel Constant Voltage
DMX512 & RDM Decoder


1-channel constant voltage DMX512 & RDM decoder
Support RDM function | Optional dimming curve | PWM frequency is optional
Multiple protection

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.