

Controlador RGB + CCT

El nuevo controlador RGB + CCT permite controlar tiras led RGB + CCT (blanco dual) en conbinación con un mando a distancia compatible.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Control inalámbrico para el control de led RGB + CCT en la palma de tu mano. Solamente necesitas instalar las tiras RGB+CCT que desees controlar y realizar una sencilla configuración, con lo que tendrás un control total de todas las tiras LED de tu instalación de forma inalámbrica.

Si quieres controlar 4 zonas de forma independiente, necesitas 4 controladores y un mando a distancia. La instalación y configuración es muy sencilla, para **asignar una zona a un controlador** solo tienes de conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que se le quiere asignar durante tres segundos. La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha programado con éxito.

Para **borrar la codificación del controlador** solo tienes que conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que quieres borrar, 5 veces de forma consecutiva (antes de tres segundos). La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha borrado con éxito. Posteriormente la puedes codificar con otra zona.


Precauciones:

- NO conectes el controlador directamente a la red eléctrica de 220V. Este controlador requiere una fuente de alimentación de 12VDC ó 24VDC.
- No excedas la carga del controlador en más de 10 amperios, la sobrecarga del controlador puede causar sobrecalentamiento, cortocircuitos y, posiblemente, la rotura de controlador. (6A por canal)
- Asegúrate de que el adaptador de corriente no está enchufado a una toma de corriente antes de conectar el Controlador RGB al resto de componentes del sistema.
- Respeta siempre la polaridad correcta al conectar la alimentación y la potencia máxima soportada.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Instalación



GALERIA


Mi·Light
POWER
TOUCH SCREEN LED RGBWW
STRIP RF CONTROLLER
Input/Output Voltage:DC12V~24V
Output: Max. 6A/Channel
Total output Max. 10A
RF 2.4GHz
Dimmer
Wireless intuitive touch remote control
Wireless receiving distance nearly 30m
Effective receiving distance nearly 30m
Easy operation,16million colors changing
Made in China
0194
V+
WW
CW
V+
R
B
G


(FUT092)
RGB+CCT Remote Controller





AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.