




## Mando RF RGB+CCT 4 zonas

Todo en uno, mando a distancia para un control total de las luminarias, bombillas y tiras led RGB y CCT. Controla el encendido de cuatro zonas diferentes, intensidad y color de luz.

[Ver ficha online](#)



### ESPECIFICACIONES

Entrada	<b>3V (2 pilas tipo AAA)</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>RF</b>
Otros	<b>Multizona</b>

#### Referencia

LD1051290

#### Dimensiones del producto

52x110x20mm

#### Dimensiones del packaging

5x11x2cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Mando a distancia para controlar la intensidad, color y encendido/apagado de hasta cuatro zonas distintas RGB y CCT (blanco dual).

Su función de sincronización permite que con un solo mando a distancia pueda manejar hasta cuatro zonas distintas. Con selector de color mediante rueda que permite elegir entre las gamas de color. Control de brillo y controles ON / OFF.

- Alcance de 30 metros de distancia.
- Frecuencia de transmisión 2.4GHz
- Modulación: GFSK
- Potencia de transmisión: 6dBm
- Consumo en Standby: 20uA
- Dimensiones: 138\*56\*38mm
- Voltaje: 3V
- Requiere 2 pilas tipo "AAA" (no incluidas)

# Ficha técnica

Mando RF RGB+CCT 4 zonas

LEDBOX®

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Instalación



## GALERIA



---

### LINKS

- [Mando RF RGB+CCT 4 zonas](#)
- [Regulación RF 2,4GHz](#)

---

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.