

Módulo LED de emergencia 22W - 3000mA

Módulo de emergencia con batería recargable Ni-Cd recargable para proporcionar energía en caso de fallo eléctrico para luminarias Led de 22W al 100% de potencia.

22W | AC220V | IP30

ESPECIFICACIONES

DETALLES

Módulo de emergencia con batería recargable para proporcionar energía en caso de fallo eléctrico para luminarias Led de 22W. Proporciona una **autonomía de 60 minutos al 100% de potencia**.

Funciones:

1 - Como luminaria de emergencia permanente:

Instalación: Conecta la luminaria LED y el driver al módulo de emergencia según los esquemas de instalación. Es importante respetar las polaridades de los cables (La garantía no cubre la sustitución en caso de error en la instalación).

Función: Cuando llega corriente a la luminaria led, esta carga la batería del módulo de emergencia y enciende la luminaria. Cuando hay un fallo en el suministro eléctrico, la luminaria se enciende automáticamente con una luminosidad del 100% alimentándose de la batería.

2 - Como luminaria de emergencia:

Instalación: Conecta la luminaria LED y el driver al módulo de emergencia según los esquemas de instalación. Es importante respetar las polaridades de los cables (La garantía no cubre la sustitución en caso de error en la instalación).Conectar a un interruptor la entrada de línea 220V según el esquema de instalación.

Función: Cuando llega corriente a la luminaria led, esta carga la batería del módulo de emergencia y enciende la luminaria. Cuando hay un fallo en el suministro eléctrico, la luminaria se enciende automáticamente con una luminosidad del 100% alimentándose de la batería.

Cuando se pulsa el interruptor, se apaga/enciente la luminaria. En caso de fallo en el suministro eléctrico, la luminaria se enciende automáticamente al 100% de potencia durante un periodo aproximado de 60 minutos.


NOTA: El tiempo de carga inicial de la batería es de 24 horas.

Características técnicas:


- Tipo de Batería: Ni-Cd recargable LIR12V - 3000mAh
- Tiempo de carga completo: 24 horas
- Autonomía batería: **60 minutos, 30% luminosidad**
- Incorpora leds que muestran el estado del módulo de emergencia: verde (batería cargada), rojo (cargando batería), amarillo (fallo en el módulo de emergencia), botón test

Luminaria LED no incluida

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA


LED Lamp Automatic Emergency Device
Electronic Inverter
Model: A-EPS518TP
Input: 90-280V 50/60Hz
Emergency Power: 15 W
Charging Time: >24Hrs
Emergency Time: 60min 90min
120min 180min min
Test
Main power
Charging
Malfunction







AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.