Controlador Open RGBW/RGB+CCT, WiFi / Bluetooth APP, Alexa Voice Control

Controlador 2 en 1 para tiras led RGBW o RGB+CCT. Permite controlar la intensidad, color, modos, grupos, escenas y tiempos de encendido de las tiras LED. Conectividad WiFi mediante APP a través del smartphone y compatible con Alexa (el control por voz de Amazon).

ESPECIFICACIONES

DETALLES

Controlador 2 en 1 de última generación. Puedes controlar las tiras led RGBW o RGB+CCT a través de conectividad WiFi mediante APP a través del smartphone y compatible con Alexa (el control por voz de Amazon). Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras monocolor.

- Diseño minimalista con dimensiones 96x53x24mm
- RGBW (1600 millones de colores), CCT (2700-6500K blanco dual), Monocolor (1%-100% intensidad)
- Conectores con bornes que facilita las conexiones.
- Control de hasta 10 grupos diferentes de forma sencilla.
- Control de tiempos de encendido y apagado, con diferentes estados de luz y color en cada periodo.
- Configuración de diferentes escenas para cada ocasión.
- Cambios suaves de intensidad de iluminación.
- Control a larga distancia a través de la red.

UNA NUEVA EXPERIENCIA con ALEXA (Control por voz)
Ahora puedes interactuar por voz con tus luces con los nuevos controladores de Open Lit para el asistente virtual Alexa de Amazon.

Características:

- Permite controlar las tiras led conectadas hasta 5A de potencia por canal. Max 15A. (RGBW: DC12V-180W / DC24V-360) (CCT: DC12V-120W / DC24V-240) (RGB: DC12V-180W / DC24V-360)
- Tecnología/ WiFi-IEEE 802.11b/g/n
- Alcance de hasta 30 metros por controlador
- Controla la intensidad, color, modos, grupos, escenas y tiempos de encendido de las tiras LED monocolor.
- Regulación de color, intensidad y saturación.
- Compatible con las tiras led RGBW o RGB+CCT DC9-24V

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación RGBW

1. RGBW Controller



GALERIA

V+ V-
SET
WiFi
LED CONTROLLER
2 IN 1 RGBW/RGB+CCT
OUTPUT
V+ R G B W
V+ R G B CW WW

RGBW/RGB+CCT 2 IN 1 WiFi LED Controller
RGBW
RGB+CCT
SET
WiFi
LED CONTROLLER
2 IN 1 RGBW/RGB+CCT

RGBW/RGB+CCT
2 IN 1 Smart WiFi LED Controller
OPEN-LIT
OPEN-LIT App Compatible with WiFi and Bluetooth

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.