



Controlador monocolor IR + mando

Kit que incluye controlador y mando a distancia IR para tiras LED monocolor. Su mando a distancia de cuidado diseño y múltiples funciones: encendido/apagado, regulación de intensidad, efectos, función noche, temporizador, etc.

[Ver ficha online](#)



ESPECIFICACIONES

Alimentación	1,2,4
Salida	DC12V=72W/24V=144W
Amperios (mA)	6000mA
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	,IR
Otros	Mando incluido
Temp. de trabajo	-20º a 60ºC

Referencia

LD1051378

Dimensiones del producto

45x85x22mm

Dimensiones del packaging

6,5x15x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Kit que incluye controlador y mando a distancia IR para tiras LED monocolor. Su mando a distancia de cuidado diseño y múltiples funciones: encendido/apagado, regulación de intensidad, efectos, función noche, temporizador, etc.

Especificaciones técnicas controlador:

- Temperatura de trabajo: -20 a 60º
- Voltaje de alimentación: DC12V-24V (DC12V - 72W /

DC24V - 144W)

- Salida: 6A x 1 canal
- Modo de conexión: conector DC hembra
- Alcance: 10 metros
- Tamaño controlador: Largo 61, Ancho 35, Alto 22mm
- Peso total: 90g

Especificaciones mando a distancia:


Ficha técnica

Controlador monocolor IR + mando

LEDBOX®

- Temperatura de trabajo: -15 a 60°
- Corriente estática: <3uA
- Corriente de trabajo: <20mA
- Frecuencia: 38.0KHZ±0.76KHZ
- Alimentación: DC3V (pila botón CR2032 incluida)
- Tamaño controlador: Largo 138, Ancho 10, Alto 10mm
- Peso total: 50g

Instalación



GALERIA



LINKS

- [Controlador monocolor IR + mando](#)
- [Regulación RF 2,4GHz](#)

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.