



## LED Driver SERK DC27-42V/70W/1500mA Regulable 0-10V

LED Driver SERK DC27-42V/70W/1500mA, regulación por dimmer 0-10V, Corriente Constante. Con unas dimensiones reducidas ideal para instalar en el interior de perfiles de aluminio de luminarias suspendidas.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>70W</b>
Alimentación	<b>CC</b>
Salida	<b>DC27-42V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>100-277V AC - 0.9A</b>
Amperios (mA)	<b>1500mA</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP25</b>
Tipo de regulación	<b>0_10</b>

#### Referencia

LD1010999

#### Dimensiones del producto

30x360x25mm

#### Dimensiones del packaging

3x36x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

LED Driver SERK DC27-42V/70W/1500mA, regulación por dimmer 0-10V, Corriente Constante. Indicado para la luminaria LD1010996 o similares.

- Entrada voltaje: 100+277VAC - 50/60Hz
- Entrada intensidad corriente eléctrica : 0,9 Amp

Max.

- Salida voltaje: 27-42 VDC
- Salida intensidad corriente eléctrica : 1500mA corriente constante
- Potencia salida: 70W
- Factor de potencia: => 90%

## Ficha técnica

LED Driver SERK DC27-42V/70W/1500mA Regulable 0-10V

LEDBOX<sup>®</sup>

## GALERIA



## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.