

Fuente de alimentación DC15V/2A Regulable

Fuente de alimentación de corriente constante regulable.

CC | 2A | IP20

ESPECIFICACIONES

Alimentación	**CC**
Entrada	**100-240VAC**
Salida	**regulable 15VDC - 2A**
Amperios (mA)	**2000mA**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP20**
Otros	**Regulable**
Tipo de regulación	**TRIAC**

Referencia
LD1051046

Color de luz
Regulable

Dimensiones del producto
130x190x160mm

Dimensiones del packaging
14x20x17cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Características:

- Salidas de canales positivo, negativo y GND en frontal
- Radiador de refrigeración interna
- Control electrónico de temperatura
- Display VCD digital con indicador de voltaje y corriente de salida
- Protección con limitación de corriente salida ajustable por el usuario
- Protección contra inversión de polaridad

Especificaciones:

- Tensión de salida : 0 -15V (ajustable)
- Corriente de salida: 0 -2A (ajustable)
- Voltaje de entrada : AC 220V ± 10 % 50/60Hz (también puede ser de 110 V AC± 10 % 50/60Hz si es necesario)
- Condiciones de trabajo Temperatura: - 10 - 40º Celsius Humedad relativa: 80 %
- Estabilidad de voltaje constante: ≤ 0,01 % + 2 mV
- Estabilidad de carga : ≤ 0,01 % 2 mV
- Tiempo de recuperación : ≤ Ondulación 100US, Ruido: ≤ 1 mVrms (valor efectivo)
- Coeficiente de temperatura : ≤ 200PPM/grados Celsius
- Corriente constante estabilidad: ≤ 0,1 % +3 mA
- Estabilidad de la carga : ≤ 0,2 % +3 mA Ondulación: ≤ 2mArms (valor efectivo)
- Precisión de pantalla VCD de 3 dígitos Voltaje: ± 1 %
- Precisión de pantalla VCD de 3 dígitos Corrientel: ± 1 %
- Dimensiones: 190x130x160 (mm)
- Peso: 2Kg

El paquete incluye:

- Fuente de alimentación regulable RXN-155D
- Manual del usuario
- Cable de alimentación
- Cables de pruebas

GALERIA


DC POWER SUPPLY TXN-1502D
0.00 A 01.5 V
CURRENT
VOLTAGE
CURRENT
4.8V 6V
3.6V
7.2V
1.5V
0-15V
VOLTAGE
FINE
COARSE
0.6A 2A
ON
OFF
GND
POWER


155mm
127mm
155mm
200mm
4.8V 6V
3.6V
7.2V
1.5V
0-15V
CURRENT
3.6V
1.5V
0.6A 2A



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.