



## Controlador RF Mini tira LED CCT + mando

Kit que incluye controlador y mando a distancia RF para tiras LED CCT (blanco dual 3000-6000K). Su mando a distancia de cuidado diseño y múltiples funciones: encendido/apagado, regulación de color de luz, intensidad, efectos, función noche, temporizador, etc.



### ESPECIFICACIONES

Alimentación	
Salida	<b>DC5V=30W/DC12V=72W/24V=144W</b>
Amperios (mA)	<b>6000mA</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Controlado por:	<b>RF</b>
Otros	<b>Mando incluido</b>

#### Referencia

LD1051493

#### Dimensiones del producto

28x58x11mm

#### Dimensiones del packaging

4x9x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Kit que incluye controlador y mando a distancia RF para tiras LED CCT (blanco dual 3000-6000K). Su mando a distancia de cuidado diseño y múltiples funciones: encendido/apagado, regulación de color de luz, intensidad, efectos, función noche, temporizador, etc.

#### Especificaciones técnicas controlador:

- Temperatura de trabajo: -20 a 60°

- Voltaje de alimentación: DC5V-24V (DC5V - 30W / DC12V - 72W / DC24V - 144W)
- Salida: 3A x 2 canales
- Modo de conexión: conector DC hembra
- Alcance: 10-50 metros
- Peso total: 90g

#### Especificaciones mando a distancia:


## Ficha técnica

Controlador RF Mini tira LED CCT + mando

LEDBOX®


- Temperatura de trabajo: -15 a 60°
- Corriente estática: <3uA
- Corriente de trabajo: <20mA
- Frecuencia: 38.0KHZ±0.76KHZ
- Alimentación: DC3V (pila botón CR2025 incluida)
- Peso total: 50g

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Instalación

### conexión



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.