

## Controlador IR tira led 220V RGB 1500W, IP65

Controlador IR para tira led a 220V RGB con protección contra el agua IP65. Se conecta fácilmente y con su mando a distancia es posible tener un total control sobre la tira. Incluye mando a distancia de 44 botones.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>1500W</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC 110-230V</b>
Amperios (mA)	<b>6800mA</b>
Ancho de tira PCB	<b>18.5mm</b>
Corte sección	<b>1000mm</b>
Interior-exterior	<b>Exterior</b>
Protección IP	<b>IP65</b>
Controlado por:	<b>IR</b>
Otros	<b>Mando incluido</b>

#### Referencia

LD1051597

#### Dimensiones del producto

60x90x50mm

#### Dimensiones del packaging

7x10x6cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE

### DETALLES

Controlador IR para tira led a 220V RGB. Se conecta fácilmente y con su mando a distancia es posible tener un total control sobre la tira.

Controla hasta 1500W de potencia de tira LED RGB 220V. Su mando a distancia incluido de 44 botones, permite regular la intensidad de luz. Seleccionar el color, modos y efectos, velocidad de transición, encendido/apagado, etc.

#### Características técnicas:

- Voltaje (entrada y salida): AC 110 - 230V
- Potencia de salida: 1500 W
- Control de salida: 6.8A
- Conexión de salida: Conector hembra de 4 pins.
- Control: IR infrarrojos
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ 60°C

## Ficha técnica

Controlador IR tira led 220V RGB 1500W, IP65

LEDBOX®

- Peso: 350 gr
- Dimensiones: 90 x 60 x 50mm (ancho x alto x profundo)

# Ficha técnica

Controlador IR tira led 220V RGB 1500W, IP65

LEDBOX<sup>®</sup>

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.