

Spot BASIK sensor de proximidad 3W

De bajo consumo y una gran luminosidad. Es posible su instalación en cualquier lugar, con un diseño extra plano y control mediante sensor de proximidad.



ESPECIFICACIONES

Potencia	**3W**
Flujo luminoso	**230lm**
Ángulo de apertura	**180º**
Temperatura de color	**3000K**
Número de leds	**30xSMD3014**
Alimentación	**DC12V**
Tensión de funcionamiento	**DC12V**
Chip	**Epistar SMD3014**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP20**
Sensores	**proximidad**
Horas de trabajo	**>50.000h**
Etiqueta energética	**A++**

Referencia
LD1011505

Color de luz
Blanco cálido

Dimensiones del producto
66x190x7mm

Dimensiones del packaging
8x20x2cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Luminarias led especialmente concebidas para la **iluminación de interiores de armarios.** De bajo consumo y una gran luminosidad. Es posible su instalación en cualquier lugar, con un diseño extra plano y **con control mediante sensor de proximidad o puerta abierta**, cuando detecta la apertura de la puerta, el spot se enciende auntomáticamente, y cuando se cierra la puerta, el spot se apaga. Aporta un toque de elegancia y

luminosidad a tu vestidor o armarios.


Iluminación interior para armarios:

Para que encuentres todo en tu armario y no se esconda nada en la oscuridad. Los sistemas de iluminación integrados LED encajan perfectamente en todos los armarios. Como apenas desprenden calor, son ideales para los espacios estrechos.


Requiere fuente de alimentación DC 12V.

Opcionalmente es posible añadir distribuidores para alimentar varios spots con una sola fuente de alimentación.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Instalación



GALERIA




The lamps will switch on when opening the door automatically
sensor
The lamps will switch off when closing the door automatically

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.