

DALI Driver MEAN WELL Ajustable LCM-40DA

LED DRIVER de Corriente Constante con control DALI especialmente diseñado para focos led (proyectores led, luminarias led de farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia.

40W | AC220V | 0.35A | MEAN WELL | IP20 | Eficiencia A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	**40W**
Alimentación	**AC220V**
Entrada	**AC180-295V**
Salida	**0,7 - 42W**
Amperios (mA)	**350-1050mA**
DRIVER fabricante	**Mean Well**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP20**
Otros	**Regulable**
Tipo de regulación	**TRIAC**
Sistemas de control	**DALI**
Etiqueta energética	**A++**

Referencia
LD1051040

Color de luz
Regulable

Dimensiones del producto
82x125x25mm

Dimensiones del packaging
9x14x4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES


La más versátil fuente para cualquier combinación de LEDs en serie / paralelo, desde 1 W hasta 42W, incluso con los chip CREE XML, MCE, Z7, P7, Luminus, Edison.

El DRIVER Mean Well LCM permite el ajuste de voltaje y corriente con múltiples valores 350mA/500mA/600mA/700mA/900mA/1050mA mediante la combinación de los dip switch incorporados en el driver.


Incluye conexiones para control DALI

Incluye protecciones para sobrecarga, sobretemperatura y cortocircuito.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.