



Controlador IR tira led 220V RGB 1200W

Controlador IR para tira led a 220V RGB. Se conecta fácilmente y con su mando a distancia es posible tener un total control sobre la tira.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Controlador IR para tira led a 220V RGB. Se conecta fácilmente y con su mando a distancia es posible tener un total control sobre la tira.

Controla hasta 80 metros de tira LED RGB 220V (SMD5050 - 60led/metro). Permite regular la intensidad de luz.

Funciones (además de encendido y apagado):

1. Rojo
2. Verde
3. Azul
4. Blanco
5. Naranja
6. Amarillo
7. Cyan
8. Púrpura

9. Alternancia entre los 3 colores primarios (velocidad ajustable)
10. Transición entre los 3 colores primarios (velocidad ajustable)
11. Alternancia entre los 7 colores (velocidad ajustable)
12. Transición entre los 7 colores (velocidad ajustable)

Características técnicas:

- Voltaje (entrada y salida): AC 110 - 230V
- Potencia de salida: 1200 W
- Control de salida: 3*2A
- Conexión de salida: Conector hembra de 4 pins.
- Control: IR infrarrojos
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ 60°C
- Peso: 350 gr
- Dimensiones: 90 x 60 x 50mm (ancho x alto x profundo)

Ficha técnica

Controlador IR tira led 220V RGB 1200W

LED BOX[®]

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.