

## LED Driver DC18-36V/100W/3000mA

Fuente de alimentación de 18-36VDC /100W para focos led



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>100W</b>
Alimentación	<b>CC</b>
Amperios (mA)	<b>3000mA</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>

#### Referencia

LD1142128

#### Dimensiones del producto

45x142x25mm

#### Dimensiones del packaging

4x15x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para focos led de 100W (luminarias led de farolas, campanas industriales y similares) proporciona una gran economía y eficiencia

- Entrada voltaje: 90+265VAC - 50/60Hz
- Entrada intensidad corriente eléctrica : 1,5 Amp

Max.

- Salida voltaje: 18-36 VDC
- Salida intensidad corriente eléctrica : 3000mA corriente constante
- Potencia salida: 100W
- Factor de potencia: => 92%

# Ficha técnica

LED Driver DC18-36V/100W/3000mA

LEDBOX®

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.