

LED Driver MEAN WELL Ajustable LCM-25, 0-10V, PWM

Nueva gama de LED DRIVER Mean Well, con 16 corrientes de salida en un solo driver mediante la combinación de los dip switch incorporados en el driver. Se trata de una solución multi-corriente de corriente constante pensada para todo tipo de luminarias LED de interior hasta 25W.



ESPECIFICACIONES

Potencia	**25W**
Alimentación	**CC**
Entrada	**AC180-277V**
Salida	**DC6-54V / 350-1050mA**
Amperios (mA)	**1050mA**
Otros	**Driver Integrado, Superficies inflamables, Regulable**
DRIVER fabricante	**Mean Well**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP20**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase II**
Tipo de regulación	**0_10**

Referencia
LD1051036

Color de luz
Regulable

Dimensiones del producto
68x105x23mm

Dimensiones del packaging
7x11x4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE
ENEC

DETALLES

La más versátil fuente para cualquier combinación de LEDs en serie / paralelo, desde 1 W hasta 25W, incluso con los chip CREE XML, MCE, Z7, P7, Luminus, Edison.


El DRIVER Mean Well LCM permite el ajuste de voltaje y corriente con múltiples valores 350mA/500mA/600mA/700mA/900mA/1050mA mediante la combinación de los dip switch incorporados en el driver.

También puede regular la intensidad mediante un


controlador externo 0-10VDC o PWM.

Incluye todo tipo de protecciones para alargar la vida útil del producto hasta las 50.000 horas: protección térmica, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos o protección en circuito abierto.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.