Foco ALPHA LITE RGB+CW WiFi monofásico, 25W motorizado

ALPHA LITE es un foco LED RGB+CW para carril monofásico con múltiples opciones de control de movimiento y de iluminación por control remoto o WiFi mediante App gratuita para smartphone o tablet Apple y/o Android.

25W | 30º | AC220V | MONOFASICO | Eficiencia A++

ESPECIFICACIONES

DETALLES

ALPHA LITE es un **foco LED RGB+CW para carril monofásico** con múltiples opciones de control de movimiento y de iluminación por control remoto o WiFi mediante App gratuita para smartphone o tablet Apple y/o Android.

Son perfectas para crear todo tipo de ambientes en museos, comercios, hoteles, centros comerciales, tiendas, hogar, oficinas, etc.

Control por mando a distancia RF o Smartphone o Tablet:

Podrás controlar el foco led monofásico desde el mando a distancia RF LD1051343 (**no incluido**) o desde cualquier dispositivo móvil smartphone o tablet, Apple o Android con alguno de los siguientes controladores WiFi iBox LD1051356 ó LD1051357 **(no incluido),** de esta forma y con la App gratuita podrás controlar fácilmente toda la iluminación de forma inalámbrca. Para dispositivos: Iphone, Ipad, Ipad mini, IpodTouch, Google Play Store, HTC, Android.

Puedes controlar desde el mando a distancia o dispositivo móvil la posición del foco de forma fácil. Su sistema motorizado permite colocarlo en cualquier posición y moverlo para ajustar el haz de luz donde se requiera. De esta forma facilita enormemente su instalación.

Ofrece múltiples opciones de configuración:

- Regula la intensidad de luz 1%-100%
- Luz blanca (6000-6500K) + RGB
- Efectos configurados
- Controladas por wifi con smartphone y/o tablet (opcional)
- 50000 horas de duración
- Ahorra un 90% respecto a las bombillas convencionales
- **Control motorizado** del movimiento 350º en Horizontal y 180º en Vertical.
- **Transmisión RF** 2.4 GHz: Transmisión de hasta 30 metros sin interferencias con otros dispositivos.
- **Control total** del color, hasta 16 millones de combinaciones posibles, saturación, regulación de

intensidad y temperatura de color.
- **Función memoria**: Guarda los valores de color, CCT, brillo, saturación, id, etc. del ultimo estado seleccionado.
- **Editor de grupos**: Configura fácilmente los dispositivos y grupos a comandar. Permite configurar hasta 99 focos/grupos. Desde el mando podrás controlar el encendido/apagado, color, intensidad, efectos, etc. por grupos o unidades. Podrás realizar una instalación profesional de la forma más sencilla.
- **Pantalla LCD**: Incorpora display que muestra el ID del foco para una fácil configración de la instalación.

Compatible con:

- LD1051343 - Mando a distancia RGB+CCT 99 zonas
- LD1051357 - WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT
- LD1051356 - Controlador iBox WiFi - RGB+CCT

Incluye: Foco RGB+CW para carril monofásico (no incluye carril ni mandos)

Descarga la App gratis para dispositivos Apple

Descarga la App gratis para dispositivos Android

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA

2.4G
WiFi
iOS
android

Through 2.4GHz RF Remote Controllable
Rail Track Light Vertical 180° Rotating

Through 2.4GHz RF Remote Controllable
Rail Track Light Horizontal 350° Rotating

Lamp Body
High quality intergraded aluminum body, making
high-efficient heat sink performance.

Digital Screen
Easy control with track light ID & zone number shown on the digital screen

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.